



BOP251612

BA016165:
RAIL TELESC PYRO POUR FOUR 60CM

BA026115:
TÔLE À PATISSERIE POUR FOUR 60CM

BA036165:
GRILLE POUR FOUR 60CM

BA046117:
LÛCHEFRITE EN VERRE

BA056115:
RÉSISTANCE 230V POUR FOUR 60CM

BA056133:
PIERRE A PAIN PR FOUR PYROLYSE 60CM

BA226105:
LÛCHEFRITE PR FOUR BO 42*/45* PYRO
60CM

BS020002:
PLANCHE À PIZZA (SET DE 2)

GN340230:
FAITOUT GASTRO NORM GN 2/3

Four Série 200
24", Charnière de la porte: À gauche, Métallisée
Gaggeneau
BOP251612

- Installation à fleur
- Auto-nettoyage pyrolyse
- 13 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas
- Programmes automatiques
- Capacité, 76 litres
- Installation parfaitement affleurante

Nettoyage pyrolyse

Système de chauffage universel avec 13 modes de chauffage, avec sonde à viande et fonctionnement de la pierre de cuisson

Programmes automatiques

Sonde de température centrale avec estimation du temps de cuisson

Écran tactile TFT

Appareil sans panneau avec module de commande sur la surface

Contrôle électronique de la température de 30 °C à 300 °C

Volume net 42 litres

Modes de cuisson

"Air chaud.

Air chaud éco. Chaleur des éléments du haut et du bas. Chaleur de l'élément du haut. Chaleur de l'élément du bas. Air chaud + chaleur de l'élément du bas. Gril pleine surface + circulation d'air. Gril pleine surface. Gril compact. Fonction de pierre à pain. Fonction de plat à rôtir. Levage de la pâte. Décongélation."

Bandeau de commande

Commandes par boutons rotatifs et écran tactile TFT.

Affichage texte clair.

Option pour enregistrer les recettes individuelles (incl. la sonde de température à cœur).

Personnalisation des programmes automatiques.

Touche info avec conseils d'utilisation

La porte à ouverture latérale s'ouvre jusqu'à un angle de 110°.

Caractéristiques

Sonde de température à trois points avec arrêt automatique et estimation du temps de cuisson.

Programmes automatiques.

Prise pour pierre à pain et à pizza

Thermotest : Affichage de la température réelle
Chauffage rapide.

Eclairage halogène 60 W en haut

Supports latéraux émaillés avec 4 niveaux de plateau, résistant à la pyrolyse.

Intégration réseau à domicile pour les services numériques (Home Connect) soit par câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.

L'utilisation de la fonctionnalité Home Connect dépend des services Home Connect, qui ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site suivant : home-connect.com.

Sécurité

Porte isolée thermiquement avec quintuple vitrage.

Serrure à enfant.

Arrêt de sécurité.

Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil

Nettoyage

Nettoyage par pyrolyse

Email bleu Gaggeneau

Catalyseur de nettoyage de l'air chauffé.

Conseils d'installation

Charnières non réversibles

La surface du panneau de porte de l'appareil s'étend sur 21 mm de la cavité du meuble.

Le bord extérieur de la poignée de porte s'étend à 72 mm de la cavité du meuble.

Necessary lateral gap between appliance door and furniture panel of min. 5 mm.

Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux

Lorsque vous planifiez une solution d'angle, faites attention à l'angle d'ouverture de la porte de 110°.

Pour l'installation sous les tables de cuisson :

Distance entre le dessous de la table de cuisson et le bord supérieur de la cavité du four :

min. 15 mm. Les notes de planification des tables de cuisson (notamment en ce qui concerne la ventilation, le raccordement gaz/électricité) doivent être prises en compte.

Pour atteindre la profondeur d'installation de 550 mm, le câble de connexion doit suivre le bord incliné du coin du boîtier.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.

Le port LAN se trouve à l'arrière, en haut à droite.

Valeurs de raccordement

Puissance absorbée 2.1 KW.

Ampérage total : 17 A

208 - 240 V / 60 Hz

Câble de connexion 59 1/16 sans prise (câblé requis).

Prévoyez un câble Ethernet / LAN ou connectez-vous via WiFi.

Temps de veille automatique/réseau 0.5W.

Temps de veille automatique/réseau 1.4W.

Temps de veille automatique/réseau 20 min.

Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour savoir comment éteindre le module WiFi.

