



Audio Audio Portatif

Radio de poche RFP50

Plage de fréquences		FM 87 – 108 MHz (par paliers de 100 kHz) AM 520 – 1710 kHz (par paliers de 10 kHz)
CAF (contrôle automatique de la fréquence)		Oui
Syntonisation		Numérique
Syntonisation DEL		Oui (rouge)
Taille du haut-parleur		5,7 cm
Puissance de sortie (eff.)		150 mW (MAX)
Source d'alimentation	Piles	3 V c.c. (2 piles R6/LR6, AA ou UM-3)
Autonomie de la batterie [environ]	Haut-parleur	R6 : FM 24 h, AM 26 h LR6 : FM 64 h, AM 68 h
	Casque d'écoute	R6 : FM 38 h, AM 38 h LR6 : FM 94 h, AM 96 h
Sortie casque (3,5 mm)		Oui (mini/mono)
Dimensions (L x H x P) [environ]		69,5 × 117,4 × 29,7 mm
Poids (sans les piles) [environ]		111 g
NOTIFICATION	Nota	•Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Les poids et dimensions indiqués sont approximatifs.