

1 modèle	WF-1000XM6
COULEUR	☐ Noir ☐ Argent platine
CONTENU DE LA BOÎTE	Boîtier de charge Carte de garantie Câble USB Embouts d'écouteurs antibruit Guide de référence
Poids et dimensions	Environ 6,5 g x 2 (embouts d'oreillettes [M] inc
Fonctions générales TYPE D'ÉCOUTEURS	Fermé
TRANSDUCTEUR	8,4 mm
RÉPONSE EN FRÉQUENCE (COMMUNICATION BLUETOOTH ^{MD} SUPD/SUP)	De 20 Hz à 20 000 Hz (échantillonnage de 44, à 40 000 Hz (échantillonnage LDAC de 96 kHz
RÉGLAGE DU VOLUME	Oui
ÉTANCHE	Oui (IPX4)
CONNEXION MULTIPOINT	Oui
DSEE EXTREME	Oui
MODE SONORE AMBIANT	Oui
Pile TEMPS DE CHARGE DE LA PILE	Environ 1,5 heures
MÉTHODE DE CHARGE DE BATTERIE	Chargement USB/Chargement sans fil (avec l'
AUTONOMIE DE LA BATTERIE (DURÉE DE LECTURE DE MUSIQUE CONTINUE)	Max. 8 heures (élimination du bruit activée)/M: (élimination du bruit désactivée)
AUTONOMIE DE LA BATTERIE (EN CONVERSATION CONTINUE)	5 heures max. (élimination du bruit activée)/5,1 (élimination du bruit désactivée)
Spécifications Bluetooth ^{MD} VERSION PRINCIPALE BLUETOOTH®	Spécification Bluetooth ^{MD} version 5.3 ²
PORTÉE EFFECTIVE	10 m (32,8 pi)
PLAGE DE FRÉQUENCES	Bande 2,4 GHz (2,4000 GHz à 2,4835 GHz)
PROFIL	A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, \
FORMAT(S) AUDIO PRIS EN CHARGE	SBC, AAC, LDAC, LC3
PRISE EN CHARGE DE LA PROTECTION DU CONTENU	SCMS-T
Élimination du bruit SON AMBIANT	Oui
ATTENTION RAPIDE	Oui
Étui de chargement POIDS	Environ 47 g
DIMENSION	Environ 61,6 x 41,1 x 26,5 mm
TEMPS DE CHARGE DE LA PILE	Environ 2 heures (charge USB)